


# ⚠️ 製品が折れ曲がらないように2人で作業する

必ずお守りください。製品が損傷し、感電、発煙、発火の原因になります。

## ■ 1人作業

❌ NG!




製品内部の  
基板が断線!

製品が折れ曲がって  
断線の原因になります


## ■ 2人作業

○ OK



製品が折れ曲がらないように  
製品を支えてください

どうしても1人で作業するときは  
肩などにかけて  
製品が折れ曲がらないように  
十分注意してください




# ⚠ 施工時の注意

必ずお守りください。灯具が損傷し、感電、発煙、発火の原因になります。


■ AC100Vに  
接続しない！

⊘ NG!




■ 尖った工具を  
使わない！

⊘ NG!




■ 足で踏まない！

⊘ NG!




■ 灯具を引っ張ったり、ねじったりしない！

⊘ NG!




⊘ NG!




■ 土台(取付面)の繋ぎ目でチャンネルを分割しない！

⊘ NG!



土台の振動やズレが直接灯具に影響し、断線しやすい！

○ OK




土台の振動やズレをチャンネルが抑制できるので、灯具が断線しにくい。

■ 光軸水平方向に曲げない！

○ 光軸垂直方向に曲げ可能

※曲げ半径は仕様を参照



⊘ 光軸水平方向への曲げはNG

# テープライトアドレスサブル RGBW 取扱説明書(設置説明書)

要保管

エイテックス株式会社

このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。工事終了後、本書はお客様が大切に保管してください。

ZTE1TL20ADR Ver.20251031

## 警告

- 感電・火災などの原因となります。必ずお守りください。
- 電気設備の工事・取扱いは、電気工事士の資格が必要です。
  - 本製品は**DC24V専用**です。AC100Vなど、DC24V以外の電圧を絶対に入力しないでください。
  - 本製品の分解・改造をしないでください。
  - 本製品の取付け・取外しは、必ず電源を切ってから行ってください。
  - 本製品に直接ネジを打ち込まないでください。本製品の取り付け方法については、「取付方法」の項をご確認ください。
  - 本製品を破損するようなことをしないでください。(引っ張る、踏みつける、極端に曲げる、ねじるなど)
  - 濡れた手で本製品の施工・点検をしないでください。
  - 本製品を以下のような場所で使用しないでください。
    - ・ 常時水の掛かる場所、水中、水の溜まる場所
    - ・ 湿気が残りやすい場所
    - ・ 灯具の放熱が悪い場所
    - ・ 浴室やサウナなど、高温高湿となる場所
    - ・ 激しい振動、衝撃の加わる場所
  - 定期的に、清掃・点検を実施してください。長期間放置して使い続けると、発煙、発火、感電などに至る可能性があります。チェックシートは、日本照明工業会のホームページに掲載されています。
    - ・ 自主点検、清掃(1年に1回)
      - [https://www.ilma.or.jp/anzen/pdf/anzenCS\\_SISETUshomei.pdf](https://www.ilma.or.jp/anzen/pdf/anzenCS_SISETUshomei.pdf)
    - ・ 工事店などの専門家による点検、清掃(3年に1回)
      - [https://www.ilma.or.jp/anzen/pdf/anzenCS\\_LED.pdf](https://www.ilma.or.jp/anzen/pdf/anzenCS_LED.pdf)
  - 本製品に異常が発生した場合はただちに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。

## 注意

- 点灯中は発光部を直視しないでください。目を痛めることがあります。
- 静電気に注意してください。故障の原因になります。
- 光軸水平方向に曲げないでください。故障の原因になります。
- リード線が引っ張られた状態で施工しないでください。故障の原因になります。
- 周囲温度 -10～+50℃ の環境でご使用ください。収納部の空間や造営材との距離など、放熱にも注意してください。
- 本製品を硫黄成分などの腐食性ガス、可燃性ガスが発生する場所で使用しないでください。
  - ・ ゴム、ゴムを含む加工品、ダンボールなど、硫黄成分を含む部材の近く。
  - ・ 温泉地など、大気中に硫黄成分を含む場所。
- 最小曲げ半径(R60mm)より緩い曲げであっても、灯具を繰り返し曲げることは故障の原因になります。チャンネルへの取り付けなど、施工時を含め灯具を曲げる回数は5回以下にしてください。また、扉の開閉箇所などには取り付けしないでください。

## 製品仕様

品名	テープライトアドレスサブル RGBW
タイプ	RGBWタイプ
製品番号	TL20-ADR-□□K (28K / 50K)
製品長さ	114 mm～2508mm + 端子10mm
製品重量	200 g/m
入力電圧	DC24V ※弊社推奨の電源をご使用ください。
消費電力	12W/m
発光色	赤・緑・青・白 ※白は5000Kまたは2800K
全光束	赤:100 / 緑:200 / 青:40 / 白(5000K:365 / 2800K:310) lm/m
指向角2θ1/2	110°
最小曲げ半径	R60mm(光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可
調光信号規格	DMX512規格準拠
適合DMXコントローラ	DMX512規格に準拠したDMXコントローラ ※推奨機種は弊社営業までお問い合わせください
DMXアドレス	先頭から1ch: R / 2ch: G / 3ch: B / 4ch: W ... のオートアドレスとなります。 連続した場合は、前段からの連続したアドレスとなります。
DMX調光制御長	114mm単位
使用DMXチャンネル数	36チャンネル/m
最大DMX制御長	14592mm
最大直列連結長	5016mm(114mm×44回路)+端子長 ※この長さを超えて接続すると明るさや色味のばらつきが大きくなります。
使用温度/環境	屋内・屋外(IP67 耐塵防湿形)-10～+50℃、45～85%RH ※水中使用不可

- LEDの特性にはバラつきがあります。各LEDの明るさ、色味が異なる場合がありますが、不良ではありません。
- RGBの同時点灯による白色は、単色LEDの白色とは色合いが異なります。

## 施工補助部材(オプション)

品名	品番	備考
直線チャンネル	FAS00-01TA4	アルミニウム、長さ1m
端子カバー	KATA4-EA	アルミニウム、1本あたり2個使用
固定具	KATA4-HA	アルミニウム、1mあたり5個使用(5個入り、曲面施工)
電源/DMX中継ケーブル	WCADR-4CR	防水、長さ1m、VCTF 0.3sq 4芯
終端防水コネクタ	WCADR-4TC	
DC/DMX入力ケーブル	WCADR-DCDMXIN	電源、DMXデータ入力用
DMX出力ケーブル	WCADR-DMXOUT	電源、DMXデータ出力用
XLR3用入力ケーブル(※1)	WCADR-XLR3S	XLR3出力のDMXコントローラ接続用、防水(XLR3コネクタ部を除く)、長さ1m
XLR5用入力ケーブル(※1)	WCADR-XLR5S	XLR5出力のDMXコントローラ接続用、防水(XLR5コネクタ部を除く)、長さ1m
RJ45用入力ケーブル(※1)	WCADR-RJ45S	RJ45出力のDMXコントローラ接続用、防水(RJ45コネクタ部を除く)、長さ1m
DMX中継ケーブル(※1)	WCADR-DMXRC3S	防水、長さ1m

※1 DC/DMX入力ケーブル 及び DMX出力ケーブルが必要です。

- 使用方法は「取付方法」および「配線方法」の項を参照してください。

## 推奨電源(別売)


メーカー	品番	接続可能な製品長さ	使用環境	備考
MEAN WELL	HLG-60H-24	3.5m	屋内、屋外	IP67
	HLG-100H-24	5.6m		
	HLG-150H-24	8.8m		
	HLG-240H-24	14.0m		
	HLG-320H-24	18.7m		
OSRAM	OT30/100-242/24 DIM P	1.8m		
	OT60/100-242/24 DIM P	3.5m		
	OT90/100-242/24 DIM P	5.3m		
	OT150/100-242/24 DIM P	8.8m		
	OT300/100-242/24 DIM P	17.5m		

- 常時水の掛かる場所、水中、水の溜まる場所には設置できません。
- 電源の長期信頼性を確保するために、上記接続可能な製品長を超える接続は行わないでください。
- 本製品を直列に連結できる最大の長さには制限があります。「系統図(例)」の項を参照してください。
- 推奨電源以外の電源を使用する場合は、出力電圧が24V±5%で、過電流・過電圧保護機能の付いた電源を必ず使用してください。

## 適合DMXコントローラ(別売)

DMXコントローラについては、弊社営業までお問い合わせください。


## 寸法・外形図



※製品や電源を並列に複数系統で接続する場合、製品間の明るさや色味の差を防ぐため、各系統の電線の種類と長さはなるべく同じにしてください。

## 【上面(拡大図)】

- ・ 1回路 114mmで、LED 各6個(3色RGB/白色W)を制御します。



## 保証

- 本製品の保証期間は納入後1年間です。
- 以下の不具合は保証の対象外です。
  - ・ 本書に記載の警告・注意事項が、守られなかったことによる不具合
  - ・ 本書に記載していない施工がされたことによる不具合

# テーブルライトアドレス取扱説明書(設置説明書)

## 系統図(例)

### [DMX]


1つのDMX調光制御回路(モジュール)で4ch(1ch:赤/2ch:緑/3ch:青/4ch:白)を使用します。  
DMX1系統(512ch)で制御できるのは128モジュールまでとなります。128モジュール以上の色制御が必要な場合は、複数のDMX系統(ユニバース)で制御してください。

### [電源]

電源出力容量に応じた製品を接続することができますが、直列に接続するのは最大直列連結長 約5m以内にしてください。最大直列連結長を超える場合は電源から並列に接続してください。


**例) 1596mm(14モジュール)、320W電源の場合 ...  $12W/m \times 1596mm \div 1000mm = 19.2W$**

- DMX ... 14モジュール×4ch=56ch使用するため、1ユニバースで9本連結できます。
- 電源 ...  $(320W \div 12W/m) \times 0.7 = 18.6m$ まで接続できますが、最大直列連結長は約5mのため3本ごとに並列に接続します。この例では分かりやすいようにDMX信号も電源も6本ごとに系統を分けています。




- 事前にDMXコントローラとのマッチングテストを行ってください。
- 製品や電源を並列に複数系統で接続する場合、製品間の明るさや色味の差を防ぐため、各系統の電線の種類と長さなるべく同じにしてください。

## 配線方法



※ 以下のオプションケーブルを使用するためには、入力/出力変換ケーブルが必要です。

- DC/DMX出力ケーブル(WCADR-DCDMXOUT)
- DMX出力ケーブル(WCADR-DMXOUT)
- 終端防水コネクタ (WCADR-4TC)



### [オプション入力ケーブル]

DMXコントローラのDMX信号出力コネクタに合わせた入力ケーブルを使用してください。

- XLR3用入力ケーブル(WCADR-XLR3S) ... DMX出力がXLR3ピン(3極キャノンコネクタ)の場合  
1番ピン: Data Link Common (GND)  
2番ピン: Data-, 3番ピン: Data+
- XLR5用入力ケーブル(WCADR-XLR5S) ... DMX出力がXLR5ピン(5極キャノンコネクタ)の場合  
1番ピン: Data Link Common (GND)  
2番ピン: Data-, 3番ピン: Data+

- RJ45用入力ケーブル(WCADR-RJ45S) ... DMX出力がRJ45(LANコネクタ)の場合

- 1番ピン: Data-, 2番ピン: Data+, 3番ピン: Data Link Common (GND)

### [オプション連結ケーブル]

製品を離して連結する場合は中継ケーブルを使用してください。

- DMX中継ケーブル(WCADR-DMXRC3S) ... DMX信号を延長する場合
- 中継ケーブル (WCADR-4CR) ... 電源/DMX信号を1mまで延長する場合  
ケーブル: VCTF 0.3sq 4芯

- 屋外で使用する場合は、DC24V電源リード線の接続部を防水処理してください。
- ケーブルの標準長は1mです。それ以外の長さについては、弊社営業にお問い合わせください。

**注意** 本製品はDC24V用です。一瞬でもAC100Vを加えると故障しますので、十分注意して配線してください。



