電源装置に接続可能な灯具長、電源装置～灯具の推奨最大配線長

灯具:	TM09(White)

灯具消費電力　11W/m
最大直列連結長　10m



①同一電源装置に接続可能な灯具長

・電源装置の長期信頼性を確保するため、定格出力の70%でお使いください。
・灯具の長さが「最大直列連結長」を超える場合は灯具を並列に接続してください。

電源装置	定格出力	推奨最大出力	接続可能灯具長
OT30/100-242/24 DIM P	30.0 W	21.0 W	1.9 m
OT60/100-242/24 DIM P	60.0 W	42.0 W	3.8 m
OT90/100-242/24 DIM P	90.0 W	63.0 W	5.7 m
OT150/100-242/24 DIM P	150.0 W	105.0 W	9.5 m
OT300/100-242/24 DIM P	300.0 W	210.0 W	19.1 m
PU10-240	240.0 W	168.0 W	15.3 m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

②電源装置～灯具の推奨最大配線長

電源装置～灯具（調光ドライバを含む）の最大配線長は下記を推奨します。
・灯具を並列接続する場合、各系統の配線は推奨最大配線長以下とし、電圧降下量を考慮し配線を選定ください。
・下表の「合計灯具長」は、同一電源装置につながる全ての灯具の合計の長さです。
・灯具の長さが「最大直列連結長」を超える場合は灯具を並列に接続してください。
・並列接続の際は、電源装置・調光ドライバの近くで分岐してください。
・電源装置は、「合計消費電力」以上の「推奨最大出力」をもつ電源装置を使用してください。

ケーブル芯数： 2C		VCTF/撚線 (㎟)			VVF/単線 （φmm）		
合計灯具長	合計消費電力	0.75sq/2C	1.25sq/2C	2sq/2C	1.6mm/2C	2mm/2C	2.6mm/2C
0.5 m	5.5 W	46 m	77 m	123 m	123 m	192 m	325 m
1.0 m	11.0 W	23 m	38 m	61 m	62 m	96 m	163 m
1.5 m	16.5 W	15 m	26 m	41 m	41 m	64 m	108 m
2.0 m	22.0 W	11 m	19 m	31 m	31 m	48 m	81 m
2.5 m	27.5 W	9 m	15 m	25 m	25 m	38 m	65 m
3.0 m	33.0 W	8 m	13 m	20 m	21 m	32 m	54 m
3.5 m	38.5 W	7 m	11 m	18 m	18 m	27 m	46 m
4.0 m	44.0 W	6 m	10 m	15 m	15 m	24 m	41 m
4.5 m	49.5 W	5 m	9 m	14 m	14 m	21 m	36 m
5.0 m	55.0 W	5 m	8 m	12 m	12 m	19 m	33 m
5.5 m	60.5 W	4 m	7 m	11 m	11 m	17 m	30 m
6.0 m	66.0 W	4 m	6 m	10 m	10 m	16 m	27 m
6.5 m	71.5 W	4 m	6 m	9 m	9 m	15 m	25 m
7.0 m	77.0 W	3 m	5 m	9 m	9 m	14 m	23 m
7.5 m	82.5 W	3 m	5 m	8 m	8 m	13 m	22 m
8.0 m	88.0 W	3 m	5 m	8 m	8 m	12 m	20 m
8.5 m	93.5 W	3 m	5 m	7 m	7 m	11 m	19 m
9.0 m	99.0 W	3 m	4 m	7 m	7 m	11 m	18 m
9.5 m	104.5 W	2 m	4 m	6 m	6 m	10 m	17 m
10.0 m	110.0 W	2 m	4 m	6 m	6 m	10 m	16 m

上記の数値は概算値です。